

Kabelový seznam rozváděče RP-1.01_B

Dům s pečovatelskou službou - Česká Lípa

47

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
RP-1.01_B			Rozváděč podružný - vrátnice objekt "B"		
Přívod z rozváděče RSS-1_C					
WLx	Q1	1-CXKH-R - J 5x6	RSS-1_C	RP-1.01_B	B.1.02 - vrátnice
Silové vývody					
RCCB-1 - 25/4/003 A					
WL1	FA10	CYKY-J 3x2,5	RP-1.01_B	Z.01.1	B.1.02 - vrátnice - zásuvky provozní
WL2	FA11	CYKY-J 3x2,5	RP-1.01_B	Z.01.2	B.1.02 - vrátnice - zásuvky PC
WL3	FA12	1-CXKH-R - J 3x2,5	RP-1.01_B	Z.01.3	B.1.04 - sklad zahradních. potřeb - zásuvky
WL4	FA13	1-CXKH-R - J 3x2,5	RP-1.01_B	Z.01.4	B.1.05 - společenská místnost - zásuvky
WL5	FA14	1-CXKH-R - J 3x2,5	RP-1.01_B	Z.01.5	B.1.11/07 - sklad + tech. místnost - zásuvky
WL6	FA15	CYKY-J 3x2,5	RP-1.01_B	Z.01.6	B.1.02 - vrátnice - EPS zásuvka
WL7	FA16	Rezerva	RP-1.01_B		
WL8	FA17	Rezerva	RP-1.01_B		
WL10	FA1	1-CXKH-R - J 3x1,5	RP-1.01_B	ZTP signalizace	B.1.10 - WC imobilní - nouzová signalizace
WL11	FA2	1-CXKH-R - J 3x1,5	RP-1.01_B	EV-01_2	B.1.01 - napájení el. automatických dveří
WL12	FA3	1-CXKH-R - J 3x1,5	RP-1.01_B	EV-01_1	B.1.02 - vrátnice - EPS napájení ústředny
WL13	FA4	Rezerva	RP-1.01_B		
WL14	FA5	Rezerva	RP-1.01_B		
RCBO-01 - 10B-1N-0,03A-A					
WL15		1-CXKH-R - J 3x1,5	RP-1.01_B	Sv.01.1+N.01.1	B.1.03/02 - chodba + vrátnice - osvětlení
RCBO-02 - 10B-1N-0,03A-A					
WL16		1-CXKH-R - J 3x1,5	RP-1.01_B	Sv.01.3+N.01.3	B.1.04/05 - sklad + spol. místnost - osvětlení
RCBO-03 - 10B-1N-0,03A-A					
WL17	X1:1-2-3	1-CXKH-R - J 5x1,5	RP-1.01_B	Sv.01.2+N.01.2	B.1.10 - WC imobilní - osvětlení + ventilátor
WL18	X1:4-5-6	1-CXKH-R - J 5x1,5	RP-1.01_B	Sv.01.2+N.01.2	B.1.06/08/09 - vstup,WC muži - osv. + ventil.
Slaboproudé vývody					
WS-1	X01:01-02	SHKFH-R 2x2x0,8	RP-1.01_B	DT tablo "A"	B.1.01 - napájení zvonkové tablo DT "A"
WS-2	X01:03-04	SHKFH-R 2x2x0,8	RP-1.01_B	DT tablo "C"	B.1.01 - napájení zvonkové tablo DT "C"

Ekvipotenciální svorkovnice MET-01_B - dle schéma zapojení rozváděče RP-1.01_B