

Kabelový seznam rozváděče RP-1.08_C

Dům s pečovatelskou službou - Česká Lípa

41

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
RP-1.08_C			Rozváděč podružný - Kanceláře 1.NP_C		
Přívod z rozváděče RSS-1_C					
WLx	Q1	1-CXKH-R - J 5x6	RSS-1_C	RP-1.08_C	C.1.30 - chodba
Silové vývody					
RCCB-1 - 25/4/003 A					
WL1	FA10	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.1	C.1.27/31/35 - zásuvky - úklidové
WL2	FA11	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.2	C.1.27 - kancelář 2 - zásuvky pracoviště-1
WL3	FA12	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.3	C.1.27 - kancelář 2 - zásuvky pracoviště-2
WL4	FA13	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.4	C.1.31 - kancelář 3 - zásuvky pracoviště-1
WL5	FA14	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.5	C.1.31 - kancelář 3 - zásuvky pracoviště-2
WL6	FA15	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.11	C.1.36 - denní místnost - zás. mikrovlna
WL7	FA16	Rezerva	RP-1.08_C		
WL8	FA17	CYKY-J 3x1,5	RP-1.08_C	Sv.08.1+N.08.1	C.1.27/37 - kanceláře 2+5- osvětlení
RCCB-2 - 25/4/003 A					
WL10	FA21	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.6	C.1.35 - kancelář 4 - zásuvky pracoviště-1
WL11	FA22	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.7	C.1.35 - kancelář 4 - zásuvky pracoviště-2
WL12	FA23	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.8	C.1.31 - kancelář 5 - zásuvky pracoviště-1
WL13	FA24	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.9	C.1.31 - kancelář 5 - zásuvky pracoviště-2
WL14	FA25	CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.12	C.1.36 - denní místnost - zásuvky linka
WL15	FA26	Rezerva	RP-1.08_C		
WL16	FA27	Rezerva	RP-1.08_C		
RCBO-01 - 10B-1N-0,03A-A					
WL20		CYKY-J 3x2,5	RP-1.08_C	Z.08.10	C.1.36 - denní místnost - zásuvka lednice
RCBO-02 - 10B-1N-0,03A-A					
WL21		CYKY-J 3x1,5	RP-1.08_C	Sv.08.3+N.08.3	C.1.35/30 - kancl. 4 + chodby - osvětlení
RCBO-03 - 10B-1N-0,03A-A					
WL22		CYKY-J 3x1,5	RP-1.08_C	Sv.08.2+N.08.2	C.1.31/32/33/34/36 - kancl. 3+zázemí- osv.
WL23	X1:1-2	CYKY-O 2x1,5	RP-1.08_C	PIR-08.2g	C.1.33 - WC umývárna - tlačítko VZT
WL24	X1:3-4	CYKY-J 5x1,5	RP-1.08_C	V.1.08	C.1.34 - WC - ventilátor

Ekvipotenciální svorkovnice MET-08_C - dle schéma zapojení rozváděče RP-1.08_C

RP-1.xx_C			Rozváděče podružné - kanceláře_C		
Přívod z rozváděče RSS-1_C					
WLx	Q1	1-CXKH-R - J 3x6	RSS-1_C	RP-1.xx_C	C.1.xx - kanceláře
Silové vývody					
RCCB-1 - 25/4/003 A					
WL1	FA1	CYKY-J 3x2,5	RP-1.xx_C	Z.xx.1	C.1.xx - kanceláře - zásuvky úklidové
WL2	FA2	CYKY-J 3x2,5	RP-1.xx_C	Z.xx.2	C.1.xx - kanceláře - zás. pracoviště 1
WL3	FA3	CYKY-J 3x2,5	RP-1.xx_C	Z.xx.3	C.1.xx - kanceláře - zás. pracoviště 2
WL4	FA4	rezerva	RP-1.xx_C		
WL4	FA5	CYKY-J 3x1,5	RP-1.xx_C	Sv.xx	C.1.xx - kanceláře - osvětlení